



Technische Daten

- DVB-C Empfang
- Chipsatz: MSD7C01E + R836
- SDRAM: 64MB DDR-2
- Flash Speicher: 4MB
- Prozessor: 552MHz
- Eingangsfrequenz: 115 ~ 858 MHz
- Bandbreite: 8 MHz
- Eingangsimpedanz: 75 Ω
- Rauschmaß: 2,9 dB
- Demodulation: 256 QAM, 128 QAM, 64 QAM, 16 QAM
- MPEG-4 AVC/H.264 Standard
- 7 Segment-Display (4-stellig)
- 3 Tasten Frontbedienung
- 1 LED (Betrieb/Standby)
- Auflösung bis 1080p
- Bildformate: 4:3 / 16:9
- 32 bit Farb-Bildschirmenü
- Medienwiedergabe über USB
- Favoritenlisten
- Mehrsprachiges Menü
- EPG
- Kindersicherung
- Videotext
- Spannungsversorgung: AC 100~240 Volt, 50/60 Hz
- Verbrauch im Betrieb: max. 6 Watt
- Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt

Anschlüsse

- 1x HDMI
- 1x Scart
- 1x USB 2.0
- 1x Audio S/PDIF (koaxial)
- 1x LAN
- 1x Antenneneingang

Lieferumfang

- Megasat HD 5000 DC
- Fernbedienung
- Batterien
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten

- Abmessungen: 168 x 35 x 96 mm (B/H/T)
- Gewicht: 293 g

Leistungsmerkmale

- Digitaler HDTV Kabel Receiver zum Empfang aller frei empfangbaren digitalen TV- und Radioprogramme mit einer Auflösung von bis zu 1080p.
- Energiesparer dank der geringen Energieaufnahme im Standby sowie im laufendem Betrieb.
- USB Anschluss zur Medienwiedergabe.
- LAN Anschluss für diverse Netzwerk Apps.

