



Technische Daten

- Empfang von DVB-S / -S2
- Eingangsfrequenzbereich: 950 - 2150 MHz
- Eingangspegelbereich: -65 dBm ... -25 dBm
- Ein-/Ausgangsimpedanz: 75 Ohm
- Videokompression: MPEG-4, 264, MPEG-2, bis zu MP@ML
- Videostandard: PAL / NTSC
- Aktive Bildfläche: 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i
- Bildformat: 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS
- Audiokompression: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II
- LNB-Strom 500mA max. (kurzschlussfest)
- LNB-Spannung: 13 V vertikal / 18 V horizontal
- DiSeqC 1.0 und DiSeqC 1.2
- Video-Codec: MPEG 2 / MPEG 4
- Audio-Codec: MPEG 1 Layer 2

Anschlüsse

- 1x LNB-Tuner 1
- 1x LNB-Tuner 2
- 1x Loop-Trough
- 1x Ethernet 10/100
- 1x HDMI-Ausgang
- 1x Audio-/Video-Cinch-Ausgang (analog)
- 2x USB-Anschluss
- 1x SPDIF digital optisch

Spannungsversorgung:

- AC 100 - 240 V, 50-60Hz, DC 12 V, 2 A
- Leistungsaufnahme im Betrieb: max. 10 Watt
- Leistungsaufnahme im Standby: ≤ 0,1 Watt

Logistische Daten

- Abmessungen: 200 x 40 x 130 mm (B/H/T)
- Gewicht: 290 g

Lieferumfang

- Megasat HD 935 Twin V4
- Fernbedienung inkl. Batterien
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- **TWIN TUNER & PVR** – Digitaler Satelliten-Receiver mit zwei Empfängern für beste Full-HD-Qualität. Dank Twin-Tuner kannst du ein TV-Programm ansehen, während du gleichzeitig ein anderes aufzeichnest.
- **SAT>IP SERVER & CLIENT** – Empfange SAT>IP-Signale und versorge zusätzlich bis zu zwei weitere Geräte mit SAT>IP-Empfang.
- **BLUETOOTH 5.1** – Übertrage Audiosignale kabellos dank der integrierten Bluetooth 5.1-Sendefunktion. Perfekt für die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern oder Lautsprechern.
- **VIelfÄLTIGE FUNKTIONEN** – YouTube, Wetter-App, alphanumerisches Display zur Senderanzeige, Mediaplayer (für Musik, Videos und Bilder), Timeshift, SAT>IP-Client & Server sowie 12V-Stromversorgung für flexiblen Einsatz.



Bedientasten an der Oberseite



Seitlicher USB-Anschluss