



Technische Daten

- Abilis Prozessor (256 Mb Flash, 1 Gb DDR RAM)
- SAT>IP 1.2 kompatibel
- Video/Audio Unterstützung: MPEG2 / MPEG4 / TS & PS
- DiSEqC 1.0 Unterstützung
- Anschluss über Single, Twin, Quad, Quattro LNB oder über einen Multischalter
- Unterstützung von bis zu 8 SAT>IP fähigen Geräten
- LED Betriebsleuchte (Ein/Aus)
- App zur Nutzung auf mobile Endgeräte (eine aktuelle SAT>IP-App / Software sowie IP-Receiver finden Sie immer auf der Homepage www.satip.info)
- Betriebstemperatur: 0° - 40° C
- Stromversorgung: AC 100~240 Volt, DC 12 V, 3 A

Anschlüsse

- 4x F-Anschluss (DVB-S)
- 1x Ethernet RJ45 100/1000
- 1x Stromversorgung
- 1x Reset Taste
- 1x Werkseinstellung Taste

Logistische Daten

- Abmessungen: 250 x 44 x 135 mm (B/H/T)
- Gewicht: 734 g

Lieferumfang

- Megasat SAT>IP Sever 3
- 230/12 Volt Netzteil
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Live Übertragung der TV- und Radioprogramme auf bis zu 8 kompatible SAT>IP Receiver oder mobile Endgeräte (Mobiles Satelliten-Fernsehen für Zuhause).
- Übertragung per LAN oder WLAN (optional).
- App „Elgato“ oder „Tivizen“ zur Videoübertragung für mobile Endgeräte (Win / Mac / Android / iOS / Smart-TV).
- Geringer Installationsaufwand - einfache Nachrüstung bei einer bestehenden Satellitenanlage.
- Web-Benutzeroberfläche zur Gerätekonfiguration (passwortgeschützt).

