



Technische Daten

- 4.000 Programmplätze
- 4-stelliges Display
- 7 Tasten Frontbedienung
- Bildformate: 4:3 / 16:9
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
- Unicable Unterstützung (EN 50494)
- Menüdarstellung in Echtfarben (32 bits)
- 8-sprachiges Bildschirmmenü
- EPG (Elektronischer Programmführer)
- 8 Favoritengruppen
- Mehrsprachige Audio Unterstützung
- Mehrsprachige Untertitel
- Uhrzeitanzeige im Standby
- Teletext
- Eingangsspannung: AC 100~240 V, 50/60 Hz
- Verbrauch im Betrieb: max. 18 Watt
- Verbrauch im Standby: < 1 Watt

Anschlüsse

- 1x Scart
- 1x USB
- 2x Video Ausgang
- 1x Audio Ausgang (R/L)
- 1x LNB Eingang

Logistische Daten

- Abmessungen: 220 x 46 x 145 mm (B/H/T)
- Gewicht: 447 g

Lieferumfang

- Megasat 3600 V2
- Fernbedienung
- Batterien
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Digitaler Satelliten Receiver für den Empfang aller freien digitalen Fernseh- und Radioprogramme.
- USB Anschluss zur Medienwiedergabe
- Vorprogrammierte Senderliste - sofort einsatzbereit.
- Energiesparer im Betrieb und Standby.

